



Magic Info 8 מהתקנה עד להצגת תוכן

אנשים פוגשים טכנולוגיה

גירסה 01.01.2024



שרת Magic Info Server גרסה 8, עם ממשק משתמש חדיש וברור יותר, ומותאם לתרחישים שונים בעסק שלכם, נועדה לתמוך בדגמים החדשים של מסכי שילוט דיגיטלי MagicInfo S10 ונגן מובנה TIZEN, MagicInfo S10 ומאפשרים כעת הרצת תכנים מורכבים יותר ויכולת גרפית משופרת. כמו כן גרסה 8 תומכת אחורה למסכים עם נגן S10,S9,S7, S6, S5, S4, S3, S2.

M	SCHEDULE		COMMIN .	* SONDAL				ø	
	- Rev Scherke		(1000) (10	4 × (6m ×) (8m					ine + 6)
88	Schedute			Lineare.	Pagement Descare.	Device lining	Distingui	P-898730464	Latitudes 1
Ø	Ny Sondan 💼		Satura 1	Owned: 1 Please Time: 805844	88	desart desart General		Publics	2014/06/28
	ther runs 2 Mar runs 2		The second second	Canad 1 Peorg Tree: 8108-93		firmp 3 Orne 4 Group 5	- 1	Passar	279.08.78
2	the same 6		Research S	Owned - 1 Process Time : NOTE-FE		Group 3 Group 4 Group 5	00072 00073 00073	14 daylet	2040324
	Hessage Event		· Schelue 1	channel : s Reging Time : 8948449		Group 3 Group 4 Group 3	ucurs V	Falset	2214.08.24
	Akçılır BH	0	European I	Owned: 1 Norm Time: EXCERNE			1	Installer	2014104.24
			Stream 1	Osmit 1 Rojeg Tele - 85(8+8		Grog 3	÷	26 deutes	30408.74
			Report 1	(Connect + 1) Paging Town (0000-00	80	triap 3	2	20 destros	20406.78
			10 million 1	O servel : 1 Peoring Time: 2018-03		Oraș 3			
	Second States of Long States			Council - 5		-	·		



Expedient & Simplified Process

Real-time Updates



New Graphical User Interface





MagicInfo גרסאות

MagicInfo S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S10 *

מסך שילוט דיגיטלי כולל נגן מובנה המאפשר הרצת קבצי ווידאו/תמונות/פאוורפוינט, התכנים נטענים למסך ע"י דיסק-און-קי ומוגדרים דרך שלט המסך.

- 1. לא לכל מסך יש נגן מובנה
- 2. גרסת הנגן בהתאם לדגם

MagicInfo Server Lite 🔹

גרסת שרת בסיסית עד 25 מסכים ברשת, חינם ללא עלות. תוכן על מסך שלם ללא חלוקה כמו בגרסת שרת S

MagicInfo Server Premium *

גרסת שרת מתקדמת יותר מ Lite, עד 5,000 מסכים ברשת, רמות הרשאה מרובות ע"י משתמשים ברשת, אפשרות לחלוקת מסך לאזורים ב-60 טמפלטים שונים, חינם ל-60 יום, לאחר מכן נדרש רישיון לכל מסך, אפשרות שליטה מלאה במסך ובשלט שלו

MagicInfo Server I Premium *

גרסת שרת מתקדמת יותר מ Lite, עד 5,000 מסכים ברשת, רמות הרשאה מרובות ע"י משתמשים ברשת, אפשרות לחלוקת מסך לאזורים ב-60 טמפלטים שונים, חינם 60 יום, לאחר מכן נדרש רישיון לכל מסך.

גרסה זו שולטת על I Agent המותקן כ- Agent על כל מחשב קצה שמחובר לוקלי למסך בחיבור
 Display Port או HDMI





דרישות מערכת

- עלה 2.5GHz Dual Core מעבד √
 - (8GB ומעלה (רצוי 4GB) זיכרון עלה (רצוי 4
- ומעלה 200GB שטח פנוי בדיסק קשיח עס צוי עלה √
- 10/11 גירסה EXPLORER או CHROME גירסה 10/11 ✓
- Windows Professional 7/8/10/11 מערכת הפעלה √
 - Server 2008/2012/2016/2019 א א ✓

* מערכות הפעלה 7/8/10 Home לא נתמכות

פורטים נדרשים:

7001 *

אנשים פוגשים טכנולוגיה

7002 * 1515 💠 7 💠 9 🚸 21 💠 5433/5432 🛠 5500,5800,5901 🔅



הערות

- עריכת תוכן, קינפוג מסכים, העלאת תוכן וכו'..) כל משתמש כזה, חשבון משתמש "מנהל" צריך (עריכת תוכן, קינפוג מסכים, העלאת תוכן וכו'..) (אריכת תוכן, קינפוג מסכים, העלאת תוכן וכו'..) כל משתמש כזה, חשבון משתמש "מנהל" צריך <u>לאשר</u> את החשבון.
 - או Microsoft SQL אולם אפשר להשתמש גם ב-PostgreSQL אולם אפשר להשתמש גם ב-SQL Express ב-
 - ועוד. PDF ניתן להוסיף תוכן שהוא תמונות, וידאו, מסמכים, פלאש, \checkmark
- , העלאה Playlist סדר בנייה והצגת תוכן הוא : העלאת קבצים לשרת, בניית Playlist, תזמון Schedule, העלאה למסך.
- ✓ למחיקת תוכן, לא ניתן למחוק קבצים או Playlist שנקבע להם Schedule, תחילה יש למחוק את ה- Schedule ולאחר מכן את הקבצים/Playlist.
 - ומופעל מדפדפן אינטרנט כשהגישה אליו: ✓ 🗸 שרת MagicInfo מותקן כ-
 - (7001) הפורט נוצר במהלך ההתקנה (*HTTP://(MagicInfo Server IP):(Port)/MagicInfo* ✓
 - שמות קבצי המדיה צריכים להיות באנגלית 🗸
 - על מנת לקבל תוכן משרת MagicInfo, המסך צריך להיות דלוק ומחובר לרשת ובמצב √ Network Player
- מנותק או אין תקשורת בין המסך לשרת, המסך ינגן את התוכן האחרון ✓ שהשרת שלח לו



תהליך התקנה-הגדרה-ניגון

להלן השלבים בהם נתקין-נגדיר-נציג על המסך המקצועי LFD

- 1. התקנת בסיס הנתונים (חובה להתקין <u>לפני</u> התקנת MagicInfo)
 - 2. התקנת שרת MagicInfo
 - 3. הגדרת שרת MagicInfo
 - (Lite, Premium, I-Player) רישום רישיון ובחירת סוג השרת.
 - 5. הגדרת מסך LFD לתקשורת מול שרת MagicInfo
 - (Time Zone) בדיקת והגדרת שעון המסך ואזור הזמן. 6
 - 7. יצירת תוכן והעלאה למסך
 - 8. מידע על תוכנת השרת





1. התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL





התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL







התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

		18	Setup)		- 🗆 🗙
		Data Directory				
Installation Directory	Setup	Please select a director Data Directory : Progr	y under which to store your data. am Files\PostgreSQL\9.3\data	6		
Please specify the directory when Installation Directory C:\Progr	nere PostgreSQL will be installed. ram Files \PostgreSQL \9.3					
		BitRock Installer		< Back	Next >	Cancel
BitRock Installer	< Back	Next > Cancel	1			



SAMSUNG

התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

ф.	Setup	- 🗆 🗙	
Password			
Please provide a p Password Retype password	password for the database superuser (postgres).		הכניסו סיסמא לבסיס הנתונים לדוגמא: !1q2w3e4r)
			(
BitRock Installer —			
	< Back 1	Next > Cancel	



התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

Setup)		×
			N
the server should listen on.			
t	Setup	Setup	he server should listen on.

בחרו את הפורט לבסיס הנתונים (בד"כ 5433 או 5432)



השאירו ללא שינוי

(Locale במחשב המקומי)



התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

P	Setup	- C ×
Advanced Options		s and a second s
Select the locale to be us	ed by the new database cluster.	
Locale [Default locale]		



הכל מוכן,

להתחלת ההתקנה

Next לחצו על



התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

9	Setup	×
Ready to Install		1
Setup is now ready to begin installir	ng PostgreSQL on your computer.	
Rock Installer	19	
	< Back	Next > Cancel





התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

ale a	Setup	×	Setup 🗕 🗖	×
Installing			Completing the PostgreSQL Setup Wizard	
Please wait while Setup installs	PostgreSQL on your computer. Installing		Setup has finished installing PostgreSQL on your computer. Launch Stack Builder at exit?	
Unpacking C: \Program []eSC	2L\9.3\share\extension\test_parser1.0.sql		Stack Builder may be used to download and install additional tools, drivers and applications to supplement your PostgreSQL installation.	
		Pos	stgreSQL	
		Pac	ckaged by:	
		E	DB	
Bitkock Installer	< Back Nex	t> Cancel	TERPRISEDB	
BiRock Installer	< Back Next >	Cancel	< Back Finish Car	ncel

בסיום ההתקנה, בטלו את הסימון הזה ולחצו על Finish





2. התקנת שרת MagicInfo 8





התקנת שרת MagicInfo 8







התקנת שרת MagicInfo 8

Choose Install Loca	ation		
Choose the folder in	which <mark>to</mark> install Server.		M
Setup will install Serve select another folder	er in the following folde . Click Next to continue	er. To install in <mark>a di</mark> ffere 2.	nt folder, click Browse and
Destination Folder		_	
Destination Folder			Provise
Destination Folder C: WagicInfo Pre	emium		Browse
Destination Folder C: MagicInfo Pre Space required: 532.	emium		Browse
Destination Folder C: \MagicInfo Pre Space required: 532, Space available: 193,	:mium 9MB ,4GB		Browse

תיקיית היעד של התוכנה





התקנת שרת MagicInfo 8

up Type lect the setup type the	at best suits your need	s,		
Setup Type Express Install O Advanced Install	DB Postgres 🗸	Select Features	SSL ⊠нттр ⊠нттрs	לבחור בהתקנת Express DB צריך להיות Postgres לסמן HTTP + HTTPS
Express Install: Use default values fo Advanced Install: Specify custom value WAS : Install WAS a DB : Create DB and	r all options. s for all options. nd enter DB information enter WAS information	ì	*	





התקנת שרת MagicInfo 8

MagicInfo Setup Server IP Address S	Setting				×	
192, 168, 168, 50 IP Address	192.168.168.50			~		כן של כנה קבועה
					2	
		< Back	Next >	Cano	el	

וודאו שכתובת ה-IP היא אכן של המחשב עליו מותקנת התוכנה כתובת זו צריכה להישאר קבועה Static IP





התקנת שרת MagicInfo 8

	⊔ ×
onfigure Database	M
PostgreSQL	
PostgreSQL is installed on this PC. Enter the PostgreSQL Admin account (postgres) password.	
Password for PostgreSQL Admin Account (postgres)	
•••••••	
•••••••	

הכניסו את הסיסמא ל-PostgreSQL מקודם (!1q2w3e4r)



התקנת שרת MagicInfo 8

M	MagicInfo_Premium Installer Setup	- 🗆 🗙		
Current S Current S	Settings Settings	M		
	Current Settings Install Path : C: MagicInfo PremiumDB Information DB Type : PostgreSQL DB Table Name : magicinfo1 DB User : magicinfo1	Save	ת ההגדרות לקובץ C:\MagicInfo Premiur, ל Save ולהמשך לחצו N	לשמיר n :-ב לחצו ע ext על
	DB User PW : 1q2W3e4r1 Server Administrator Information		MagicInfo Setup	×
	< Back Next >	Cancel	Saved at C:\MagicInfo Premium\MISInformatio	n.txt DK



ההתקנה

התקנת שרת MagicInfo 8







3. הגדרת שרת 8 MagicInfo





הגדרת שרת MagicInfo 8







הגדרת שרת MagicInfo 8 – משתמש חדש







הגדרת שרת MagicInfo 8 – משתמש חדש

our password has been	eset by an administrator. Please cha	ange your password.	שו לשנות את סיסמת [.]	זה תידר י
assword	Password		של משתמש מנהל	המחדל ה הדיייה
ew Password	New Password		I	ה חדשו
infirm New Password	Confirm Password			
		Save		
et Password	reset by an administrator. Please c	hande vour password.	Reset Password	×
t Password	reset by an administrator. Please cl	hange your password.	Reset Password	×
et Password Ir password has been Isword	reset by an administrator. Please cl	hange your password.	Reset Password The password has been changed successfully.	×
et Password Ir password has been sword IV Password	reset by an administrator. Please cl	hange your password.	The password has been changed successfully.	×
It Password Ir password has been sword v Password firm New Password	reset by an administrator. Please cl	hange your password.	Reset Password The password has been changed successfully.	Х
et Password r password has been sword v Password firm New Password	reset by an administrator. Please cl	hange your password.	Reset Password The password has been changed successfully.	К
et Password Ir password has been sword Iv Password Ifirm New Password	reset by an administrator. Please cl	hange your password.	Reset Password The password has been changed successfully.	К





הגדרת שרת 8 MagicInfo

			Privacy Policy	\times
Privacy Policy	US Europe Korea China Vietnam Others	×	Privacy Policy [MagicINFO] Privacy Policy Effective: [1 st April 2020] Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung,") knows how important privacy is to its customers and their employees and partners, and we strive to be clear about how we collect, use, disclose, transfer and store your information. This Privacy Policy provides an overview of our information practices with respect to personal information collected through [MagicINFO] services (The "Bucinose Convices") I consent to the practices described in this Privacy Notice	×
		Next	Previous S	ave

יש לבחור ב- Others לסמן " v " ולשמור - save





4. רישום רישיון ובחירת סוג השרת

אנשים פוגשים טכנולוגיה

	Sign in	

לרישום רישיון ובחירת סוג השרת, נדרש להיכנס כחשבון "מנהל" (admin)

רישום רישיון ובחירת סוג השרת









רישום רישיון ובחירת סוג השרת

License Info. לחצו על Settings, לחצו על

- להכנסת רישיון שרכשתם Premium לחצו על 1st Time Activation
 - לקבלת רישיון חינם Lite או Trail לחצו על

					/						
M	Setting	÷	🖽 Dasi zoard	圈 License Info. X						admin	Sig
	My Account	^	1st-Time Activation Additions	al Activation Return License Free License	e License History				_		
ត្រា	My Information							Premium-i : 0	Premium-s : 0	Lite:0	Andra
[<u>23]</u> Dee	Withdraw Membership		 License Key 	Product Name	Payment Type	Quantity	Start Date	Expiration date	Registration	Date	
	-		No matching records found								
ଚ	Server management										
Setting	External server managen	nent									
	License Info.										
	Tag Management										
	Category Management										
	Diagnostic Management										





Premium רישום והפעלה רישיון

לרישיון שרכשתם, לחצו על 1st Time Activation, והכניסו את הרישיון שרכשתם

	Connected	Disconnected	
se Key	Enter Key -	Enter Key - Enter Key - Enter Ke	y.
got Activation Key?			
		Cancel	Next >

רישום רישיון ניסיון או חינם

Free License Key			לקבלת רישיון חינם ל-60 יום, ∝ לחצו על פרפס License
Broduct	Salast	Select	
Internet Connection	Connected Disconnected	Unified Player License 2 (I, S, Signage)	Lite: רישיון חינם עד 25 מסכים
License Key Company Name	SCHOOL ABC	Android Lite RM Player	Premium-Unified Player לרישיון ל-60 יום, נדרש חיבור לאינטרנט, ונדרש למלא את כל השדות.
Division Address	SCHOOL FFGFG,HJHJ		אחרי לחיצה על Save, תופיע הודעה לצאת מהחשבון ולהיכנס מחדש
E-mail Phone Number	FGF@GJH.COM 6767667867		Information ×
I agree to provide this in	formation to Samsung		Please login again to apply the settings.
 Terms and Conditions 		Save C	Close









רישום רישיון ובחירת סוג השרת

אחרי רישום הרישיון, לפס השמאלי יתווספו כל האפשרויות ליצירת/העלאת/תזמון קבצי מדיה, ושליטה על המסכים



5. הגדרת מסך LFD לתקשורת מול שרת MagicInfo

1. הגדרת המסך בעזרת תפריט Menu בשלט של המסך

2. אישור המסך ע"י MagicInfo





הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

Picture	Network
OnScreen Display	Network Status
	Open Network Settings
くり) Sound	Server Network Settings
X Network	Embedded Server Settings
	Wi-Fi
🖉 System	Device Name
🖓 Support	

בתפריט Network -> - Server Network Settings -> בצעו את Connect to server MagicInfo -החיבור לשרת ה-





הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

- 1. בחרו את סוג הרישיון MagicInfo Mode – **Premium** or **Lite**
- 2. הכניסו את כתובת IP של השרת Connect to server –MagicInfo IP Address
 - 3. לא לשנות את שאר הפרמטרים לחצו Save



אנשים פוגשים טכנולוגיה

Connect to Server





הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

C Loading

המסך מתחבר לשרת MagicInfo שימו לב לכיתוב למטה: Clock Adjusted או 'בוצעה התאמה של השעון'







MagicInfo אישור המסך ע"י

adr	nin	
-		
	Sign in	
F	temember my 1D	

ב- MagicInfo נדרש אישור המסך/ים שהוגדרו לראשונה, חובה להיכנס כ- admin





MagicInfo אישור המסך ע"י







אישור המסך ושיוך לקבוצה



Device Name	R_D_DH40D
Device Group	R_D
Location	Location
Expired	2017-01-16 🔲 🗸 Never expired

סמנו את המסך ולחצו על Approve תנו שם, ושייכו את המסך לקבוצה רצויה





הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

אם העליתם תוכן מראש ויצרתם כבר Schedule לקבוצת המסכים אליה משויך המסך הזה, תוך מס' שניות המסך מציג את התוכן שהוזרם משרת ה MagicInfo. אחרת, עברו על השלבים הבאים





6. בדיקת והגדרת שעון המסך









Time Zone חובה לסנכרן את איזור שעון המסך

Device	←	Dashboard Device	Edit R_D_DH40D	×
Device	*	Edit Delete Move Quick Cr	Information Tim Setup	Display Control
Al by Group Error Alarm Notifications Software Update	(3	Select All	Time Zone Time Zone Daylight Saving Time Connection FTP Connection Mode Connection Time Limit	(GMT+02:00) Jerusalem ✓ Off ● On ● Active Passive 5 ○ Sec
			Network Bandwidth Limit Period Triggering Interval Monitoring Interval System Restart Interval	0





בדיקת שעון המסך: לחיצה על Current Status תראה את שעון המסך הגדרת זמני הדלקה וכיבוי המסך

\sim	Device	÷	Dashboard	Edit R_D	_DH40D			/			×
	Device		Edit Dek	Information	Time Setu	p Display Control					
	All Dy Group		Select All	Clock Set		2017-01-1					
D Paylet	Error Alarm		R_D_0H400	Time The curren You should	t time cannot I set the time :	11:11AM be set for the equipment i zone.	now.				L
Contraction (Contraction)	Notifications Software Update		<u>10</u>	Timer							
				Timer Timer1	On Time 10:00 AM	Sun/Mon/Tue/Wed/Thu	Off Time 6:00 PM	Everyday	9	Input Source PC	
			L	Timer2 Timer3	-	දා ක	යා ක	8 2		23 - R1	1
talidire				Timer4	1 7 .	8.	1 20	a a	*	-	
<u>र</u>				Timer5 Timer6	-	2 2	9 9	a s	-		
ô				Timer7		57.)	s77			-	¥
Selting)				Current	Status				Save	Close	









1/4 Content



Content ->



Upload Content



יצירת תוכן והעלאה למסך

2/4 Content

לחצו על Add Content ובחר את התוכן להעלאה לשרת

Content Name Detai	C Open
	🕞 🎯 👻 🕇 🌡 « 1-эл » Video's SMART S 🗸 🕹 Search Video's SMART Signage 🔎
Upload Content	Organize 🕶 New folder 📰 💌 🔟 🞯
Details Add Content Start Upload Category File Name Group Category File Size Status	Image: Google Drive Image: Google Drive Image: Gecent places Image: Google Drive Image: Gecent places Image: Google Drive Image: Google Drive Image: Google Drive<
	Image: Network Image:



יצירת תוכן והעלאה למסך



Close לחצו על Start Upload והמתינו ל- 100% ולחצו על

Details	Add Content	Start Upload	Categ	ory	Delete		Close
File Name	Group	Category	File Size	Status			
2017 Vision Video - Your F	Default	None	59 MB			-	100%





4/4 Content

העלאת התוכן הושלמה, מוצגת רשימת התכנים Contents

Content	←	Dashboard	Q Al	× 留 Content	×	Playlist	×	🖾 Schedule	×		teacher1	Sigr
Create Content New	2	Delete Down	Add to Playlist Move	Edit Multiple Export ~					Category		Content M	Name
All Contents		Content	Content Name			Details		Supported Devices		Date Modified	↑ Creator	
My Contents	-	S IDEARY	2nd Generation Samsung	SMART Signage Platform (SSSP)		MOVIE 34 MB 00:04:24				A moment ago (2017-01-16 17:13)	teacher1	
Recycle Bin	U	1 miles	1-Samsung Smart Signage	e Platform		MOVIE 28 MB 00:03:45				A moment ago (2017-01-16 17:13)	teacher1	
		1	[e-Catalog] Samsung Mag	icInfo Solution		MOVIE 76 MB 00:05:06				A moment ago (2017-01-16 17;13)	teacher1	
		A New W	2017 Vision Video - Your F	Future. On Display		MOVIE 59 MB 00:02:26				about 6 minutes ago (2017-01-16 17:07)	teacher1	
	Content New Create Content All Contents Recycle Bin	Content Create Content New All Contents Recycle Bin	Content	Content Image: Dashboard Create Content New New Delete Ontents Content My Contents Image: Dashboard Recycle Bin Image: Dashboard Image: Dashboard Image: Dashboard Image: Dashboard Content Image: Dashboard Image: Dashboard Image: Dashboard Content Image: Dashboard Image: Dashboard Image: Dashboard Image: Dashboa	Content Image: Dashboard Create Content New Delete Convnload Add to Paylet Move Contents Content My Contents Content Recycle Bin Image: Dashboard Image: Dashboard Content Image: Dashb	Content Create Content New Contents My Contents Recycle Bin Image: Content Image: Content Content Content Content Content Image: Content Image: Content Content	Content I Dashboard Create Content New Content Content <td>Content Image: Content Normalized Content Content Content Content Content My Contents Content Recycle Bin Image: Content Image: Content Content Image: Content</td> <td>Content III Dashbard III AI III Content IIII Content IIIII Content IIIIII Content IIIII Content IIIIII Content IIIIIIII Content IIIIIII Content IIIIII Content <t< td=""><td>Content Image: Content Im</td><td>Content Image: Content New Image: Content New<!--</td--><td>Content Image: Content Image: Conte</td></td></t<></td>	Content Image: Content Normalized Content Content Content Content Content My Contents Content Recycle Bin Image: Content Image: Content	Content III Dashbard III AI III Content IIII Content IIIII Content IIIIII Content IIIII Content IIIIII Content IIIIIIII Content IIIIIII Content IIIIII Content <t< td=""><td>Content Image: Content Im</td><td>Content Image: Content New Image: Content New<!--</td--><td>Content Image: Content Image: Conte</td></td></t<>	Content Image: Content Im	Content Image: Content New Image: Content New </td <td>Content Image: Content Image: Conte</td>	Content Image: Conte





1/4 Playlist

לחצו על New Playlist -- Playlist בחרו את סוג השרת, ולחצו על Create

>1	Playlist	<u>(-</u>	III Dashboard	Q AI	×	88 Content	×	🗊 Playlist	×	23 Schedule
	+ New Playlist		Edit Delete	Copy Move	Edit Multiple	Export ~				
ontent.	All Playlists		Content P	laylist Name				Details		Supp
5	My Playlist		No data							
laylist.	Recycle Bin	Ũ	N	lew <mark>Pl</mark> aylist						×
			Si	upported Devices						
				Lite						
lenten			Pl	aylist Type						
hite.				General	۷)					
2								Create	Cance	





2/4 Playlist

התוכן Content נמצא בצד שמאל, גררו עם העכבר לצד ימין קובץ אחד או יותר לצד שמאל לניגון רציף, בסיום לחצו על Save







3/4 Playlist

Save -תנו שם ל Playlist ואשרו ב-

Playlist Name	קליפים ע"י פודי 4	
Group	default	÷
Shuffle	off 🕜 On	
Share	• On 🕜 Off	
Description		





4/4 Playlist

Playlist הושלמה, מוצגת רשימת ה- Playlist

Playlist	~	I Dashboard	to All	× B Content	×	Playlist	×	🖾 Al	×		te	acheri
+ New Playlist		Edit Delete	Copy Move E	dit Mulliple Export ~					Category	Playlist Ty	pe -) (Playlis
All Playlists		Content Pla	rylist Name			Details			Supported Devices	D	ate Modified	
My Playlist		A New 1	קליפים ע"י פרדי			197 MB 00:15:41					A moment age (2017-01-16 1	o 17:35)
Recycle Bin	17					General						



יצירת תוכן והעלאה למסך

1/11 Schedule

Content <- New <- Schedule לחצו על







2/11 Schedule

Create בחרו את סוג ההתקן הנבחר ולחצו על

Create Schedule	5
Supported Devices	
General v	
	Create Cancel





3/11 Schedule זהו המסך הראשי של Schedule, Playlist או Content בצד שמאל ניתן להציג Schedule III Dashboard × 88 Content × Plavlist Content Category Save Cancel 01.15-01.21 > Today BTH < 16 Mon 15 Sun 17 Tue CS TRAIT 6am 2nd Generatio 1-Samsung 5. 7am 8am 9am [e-Catalog] Sa... 10am 11am 12pm hh. 1pm 2pm R 3pm 4pm 5pm

4/11 Schedule



יצירת תוכן והעלאה למסך

גוררים תוכן מצד שמאל לתוך ה- Schedule, או קליק שמאלי בעכבר במועד רצוי ב- Schedule בשדה Content לחצו על אייקון החיפוש

01.15-	-01.21 >	Today			Daily Weekly	Monthly
	15 Sun	16 Mon	17	Tue	18 Wed	đ
5am						
7am		Create Schedule				×
Bam						
9am		Content			Q Dock	-
Jam	-	Playback Date	2017-01-16 📃	~ 2017-01-16	Never expired	
lam		Repeat	Once ~			
2pm		Playback Time	09:00:00	~ 09:29:59	24 hours	
Ipm					Save Cancel	5
2pm						-











6/11 Schedule

(Never Expired) בחרו אם להקרין במחזוריות או בשעות מסוימות / 24 שעות, ואשרו ב- Save

Content	קליפים ע"י פרדי 4			٩	Lock	
Playback Date	2017-01-16	~	2999-12-31		Never expired	
Repeat	Daily ~			_		
Playback Time	00:00:00	~	23:59:59	J.	24 hours	





7/11 Schedule

Save בסיום לחצו על





יצירת תוכן והעלאה למסך

Save		×
Schedule Name	[NEW Schedule] 2017-01-16 18:00:24	
Schedule Group	Q default	
Publish to	(R_D	×
Description		
- More Options		
Background Music	Background Music	
5. J	Reservation	

תנו שם לתוכנית, ב- Publish to בחרו את הקבוצה אליה תרצו לשייך תכנית זו (R_D במקרה זה)







שלב אחרון – סמנו את ה Schedule ולחצו על Schedule להפצה למסכים, בחרו את הקבוצה ולחצו על Save





10/11 Schedule

SAMSUNG

בתחתית המסך יופיע סטטוס ההעלאה למסכים







11/11 Schedule

המסך/ים מציג את התוכן







8. מידע על תוכנת השרת







Dashboard

לחיצה על Dashboard תראה את חשבון המשתמש לחיצה על כל אחד מהאפשרויות, תוסיף אייקונים ל Dashboard

1	Dashboard	🕮 Dashboard		
	Edit Layout			
JC JC	Server Storage	+	Schedule Summary	+ Device
ayliot	Playlist Summary	+	Content Summary	+
iedule	Login Info Summary		Notice	ı
	Login ID admin	User Name admin		
nice III.		Role Server Administrator Most Recent Login 2017-01-31 16:35		
রা				





Dashboard

לחיצה על Dashboard תראה את חשבון המשתמש לחיצה על כל אחד מהאפשרויות, תוסיף אייקונים ל Dashboard

nfo Server × +			× -
O D or localhost:7001/MagicInfo/			\$2 ⊌ @
Dashboard 🔀 Dashboard			admin (Sign Out
Edit Layout			
Login Info Summary	Server Storage ×	Device Summary ×	Content Summary ×
Login ID User Name admin admin Role Server Administrator Most Recent Login	Total Size 232GB Used Strange Space 71GB Available Capacity 161GB	0 0 0 Connected Unapproved Error 0 Warning 0	0 0 All Contents Running Content
2023-12-18 13:00		Resolved	
User Summary	× Schedule Summary ×	Playlist Summary ×	Software Update Summary ×
2 0 0 All Users Wilthdrawn Users New User Request.	O O All Schedules Running Schedule	0 0 All Playlists Running Playlists	8% Total 0 Downloading O O
			Supprade Fail O
Device Health Issues	× Connected Devices (Yesterday/Today) ×	Connected Devices (Real Time) ×	Notice
• Error • Warnin 9 9 7 7 6 5 4	9 * Yesterday * Today 9	10 9 8 7 6 6 5 5 4	
	Copyright @ 2009 - 24 MagicINFO V8 build NA-MICS-	123 Samsung Electronics Co., Ltd. 20.1040.0 Privacy Policy Contact Us	



נתוני התקנת השרת

MISInformation.txt - Notepad -	×
File Edit Format View Help	
Install Path : C:\MagicInfo Premium	^
DB Information	
DB Type : PostgreSQL	
DB Table Name : magicinfo1	
DB User : magicinfo1	
DB User PW : 1q2w3e4r!	
Server Administrator Information	
Server Administrator ID : admin	
Server Administrator PW : admin2016	
Organization Administrator Information	
Organization Name : School ABC	
Organization administrator ID : teacher	
Organization administrator PW : 1q2w3e4r	
	*

קובץ MSINformation,txt נמצא בתיקייה C:\MagicInfo Premuim





גירסת השרת

קובץ Configlog.txt נמצא בתיקייה C:\MagicInfo Premuim

	configLog.txt - Notepad 🛛 🗕 🗖	×
File Edit Format View Help		
[20170131161807 [20170131161807	MAGICINFO Path = C:\MagicInfo Premium\ Lite Version : MagicInfo Server V4.0 Build NA-MIILS-4003.7	~
[20170131161807 [20170131161807 [20170131161807]	Premium Version : MagicInto Server V4.0 Build NA-MIIPS-4003.7 MagicInfo-i server service is halted. UltraVNC Repeater service is halted.	
		~
¢		>





END